

LISTA FALLOS DIAGNOSIS ECU ABS TOYOTA 1KZ-TE



Fallo n°	Denominación fallo	Sistemas a revisar
11	Circuito del relé del solenoide del ABS cortado.	* Avería relé solenoide ABS. * Cableado del relé del solenoide del ABS cortado. * ECU averiada.
12	Circuito del relé del solenoide del ABS en cortocircuito.	* Avería relé solenoide ABS. * B+ en cortocircuito en el cableado del relé del solenoide del ABS. * ECU averiada.
13	Circuito del relé del motor del ABS cortado.	* Avería relé motor ABS. * Cableado del relé del motor del ABS cortado. * ECU averiada.
14	Circuito del relé del motor del ABS en cortocircuito.	* Avería relé motor ABS. * B+ en cortocircuito en el cableado del relé del motor del ABS. * ECU averiada.
21	Posición-2 solenoide para rueda delantera derecha cortado o en cortocircuito.	* Avería actuador ABS. * Cortocircuito o corte en el cableado de SFRR o SFRH. * ECU averiada.
22	Posición-2 solenoide para rueda delantera izquierda cortado o en cortocircuito.	* Avería actuador ABS. * Cortocircuito o corte en el cableado de SFLR o SFLH. * ECU averiada.
23	Posición-2 solenoide para rueda trasera cortado o en cortocircuito.	* Avería actuador ABS. * Cortocircuito o corte en el cableado de SRR o SRH. * ECU averiada.
31	Fallo señal sensor velocidad rueda delantera derecha.	* Avería sensor velocidad rueda delantera derecha. * Cortocircuito o corte en el cableado del sensor velocidad rueda delantera derecha. * ECU averiada.
32	Fallo señal sensor velocidad rueda delantera izquierda.	* Avería sensor velocidad rueda delantera izquierda. * Cortocircuito o corte en el cableado del sensor velocidad rueda delantera izquierda. * ECU averiada.
33	Fallo señal sensor velocidad rueda trasera derecha.	* Avería sensor velocidad rueda trasera derecha. * Cortocircuito o corte en el cableado del sensor velocidad rueda trasera derecha. * ECU averiada.
34	Fallo señal sensor velocidad rueda trasera izquierda.	* Avería sensor velocidad rueda trasera izquierda. * Cortocircuito o corte en el cableado del sensor velocidad rueda trasera izquierda. * ECU averiada.
37	Diferencia de diámetro entre ruedas.	* Diferencia entre el diámetro de las ruedas. * ECU averiada.
41	Alto o bajo voltaje de la batería.	* Avería en regulador del alternador o batería agotada. * Cortocircuito o corte en el cableado de alimentación del ABS. * ECU averiada.
43	No hay señal del sensor de deceleración.	* Avería en sensor de deceleración. * ECU averiada.

LISTA FALLOS DIAGNOSIS ECU ABS TOYOTA 1KZ-TE



Fallo n°	Denominación fallo	Sistemas a revisar
44	Cableado del sensor de deceleración en cortocircuito o cortado.	* Avería en sensor de deceleración. * Cortocircuito o corte en el cableado del sensor de deceleración. * ECU averiada.
48	Diferencial trasero bloqueado o cableado sensor bloqueo diferencial trasero en cortocircuito o cortado.	* Diferencial trasero bloqueado. * Cortocircuito o corte en el cableado del sensor de bloqueo del diferencial trasero. * ECU averiada.
49	Circuito luz de freno cortado.	* Interruptor luz de freno averiado. * Corte en el cableado del interruptor de la luz de freno.
51	Motor bomba ABS no funciona.	* Motor bomba ABS bloqueado. * Corte en el cableado de masa del motor de la bomba.